

DDC-QRC-I

- Inserire la batteria da 9 V c.c. e collegare i fili dell'impianto, quindi inserire il trasformatore nella presa di corrente
- Premere DIAL (selettore) per portare il display LCD sulle funzioni di programma
- Usare +/-ON e +/-OFF per impostare tutti i valori. Usare NEXT (successivo) per avanzare al valore successivo da impostare.

Programmazione rapida

- Premere DIAL (selettore), spostarsi su Set Time/Day (impostazione ora/giorno), Premere +/-ON per andare all'ora giusta, quindi NEXT (successivo), Impostare l'anno, quindi NEXT (successivo) e impostare il mese, quindi NEXT (successivo) e impostare il giorno
 - Premere DIAL (selettore), spostarsi su Run Times (durate di funzionamento), Selezionare il programma A, B o C. Premere PROG (programma)
 - Premere +/-ON per impostare la prima stazione, quindi NEXT (successivo) finché non si sia terminato
 - Per spegnere una stazione, premere e tenere premuto +/-ON e +/-OFF
 - Premere DIAL (selettore), spostarsi su Water Days (giorni irrigui)
 - Premere NEXT (successivo) per scegliere CALEndario, INTervallo, ODD (giorni dispari) o EN (giorni pari)
 - CAL - Premere +/-ON o +/-OFF per attivare o disattivare il giorno di calendario
 - INT - Premere +/-ON per scegliere il numero di giorni dell'intervallo (da 1 a 7), NEXT (successivo) e quindi +/-ON per scegliere il giorno d'inizio dell'intervallo
 - ODD/En - seleziona i giorni dispari o pari come giorni irrigui
 - Premere DIAL (selettore), spostarsi su Start Times (tempi di avvio)
 - Premere +/-ON per impostare il primo avvio, quindi NEXT (successivo) per un secondo avvio, se desiderato, e di nuovo NEXT (successivo) se si desidera un terzo avvio.
 - Per annullare un tempo di avvio, premere e tenere premuto +/-ON e +/-OFF
- La programmazione è terminata! Se desiderato, ripetere per altri programmi**

Scheda di
riferimento
rapido